MURR ELEKTRONIK
stay connected

filtro motore


RC 3/022-400 U

3× 400 V AC
RC
PG9
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Per fissaggio su guida DIN usare 2×cod. 20900 adattatore
circa 500 mm, PVC cavo 3× 0.75 mm²

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019514
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso CA	400 V
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento max	0,75 mm²
Installazione | Collegamento	
Family construction form	free cable end
Installazione | Configurazione dei pin	
N. di poli	3
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Materiale composto di riempimento	Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	41 mm
Larghezza	41 mm
Profondità	41 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28