MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Cube20S moduli alimentazione 24Vdc+5Vdc/2A

Modulo di potenza
Modulo di espansione
per tensione esterna ed interne Backplane

## Link al prodotto

### Immagine




Immagine rappresentativa

| dati commerciali | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242610 |
| ECLASS-6.1 | 27242611 |
| ECLASS-7.0 | 27242611 |
| ECLASS-8.0 | 27242611 |
| ECLASS-9.0 | 27242611 |
| ECLASS-10.1 | 27242611 |
| ECLASS-11.1 | 27242611 |
| ECLASS-12.0 | 27242611 |
| ETIM-5.0 | EC001600 |
| GTIN | 4048879422895 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CC | 24 V |
| Corrente cumulativa max | 6 A |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Tensione di entrata CC | 24 V |
| Tensione di entrata CC min | 20,4 V |
| Tensione di entrata CC max | 28,8 V |
| **Dati elettrici \| Uscita** | |
| Tensione di uscita CC | 24 V |
| Corrente di uscita | 4 A |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-17

| | |
|---|---|
| Corrente erogata bus backplane max | 2 A |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza | 109 mm |
| Larghezza | 12,9 mm |
| Profondità | 76,5 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
| **Tipo di collegamento 1** | |
| Tipo di collegamento 1 | Potenza |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 8 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 24 V DC Sys |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | 24 V DC |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | 0 V Sys |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-17